



320 KVA Standby 256 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي في
م تي، قوتوملا ئابرهكلا رايتلا ردم
ليغشتل ةريغتملا ءابرهكلا مادختسا
ISO8528 عم ESP قفاوتي. ل.م.ل.
ه.و.م.س ريغ دئازلا ليحتملا

287.5 KVA Prime 230 KW

Prime Power (PRP): ةريغتم ءابرهك
ريغ ليغشتل و، قاطلا تادامل و، ليحتملا
قفاوتي. ةعاسلل مدختسي آيونس دودم
ليغشتملا نم ةعاس 12 ISO 8528 عم PRP
لمحتملا مدختسي ISO3046 ريغتملا آقفو
دحاو ةعاس ةدمل 10.2% ةبسنب دئازلا
ةرتفلا هذ في

كرحم

ةينورتكللا م كحت ةدحو وأ ينورتكللا وأ يكيينكليم مظنم، دوقولل صخ نم كالهتسا، يلاع ءادا؛ دلوم رامول تاكرحم تاكحتنم في
ISO 3046 ريغتملا آقفو ةينورتكللا يلاع تاكرحم مادختساب، ليديتلا ءابرهكلا دوقوللا وءاوللا تيژلا رتال، ءونلا بسح
ISO 8528, BS 5514, DIN 6271

كرحملا تافصاوم		
كرحملا ءكرام	Baudouin	
كرحملا عون	6M16G300/5	
كرحملا ءوق (Standby/Prime)	256 kW (Standby) 230 kW (Prime)	
كرحملا ءعرس	1500 d/dk	
تاداع	نمضم كرحم	
ةيغامدلا ءتكلسلا	ةيغامدلا ءتكلسلا-4	
تان او طسالا ددع	6	
ءناو طسالا م حح	9726 cc	
ةيغامدلا ءتكلسلا و لمحت	126x130	
طغصلا ءبسن	17:1	
رون رافوج	ةينورتكللا	
ءاوللا حومط	قحال دربمب دوزم ينينبروت نحاش	
دوقولا نقح	رشابم	
ديرتلا ماظن	35 L	
كرحملا تيژ ءعس	30 L	
دوقولا كالهتسا	ءعاس/رتل (50%)	32.6
	ءعاس/رتل (75%)	45.2
	ءعاس/رتل (100%)	58.8

دلوملا

ءراثا ماظنو، (شرف نودب) ءنايص ليلا جاتحي ال لمحم ماظنو، ءيوق ءينبو، يذالوف مسج ميمصتب رامول تادلوم تاكحتنم زيمنت
تادلومل ءيراجتملا تامالعل مدختست IEC: 60034-1 ن اي يس؛ BS 4999-5000، ينورتكللا ءونلا نم ئابرهك دهج مظنمو، ءيئاذ
ريغتملا 1.22. ج م امين؛ 51-100.111 فن، M10 في، 0530 دف؛ 60034-1 عم قفاوتت يتلاو ءينورتكللا ءيلاع ددرتملا رايتلا

دلوملا تافصاوم	
يوقلا لماع	0,8
ءلرعل ءئف	H
ءيماحلا ءئف	IP21 - IP23
جاتنلا دهجل	230/400 Vac
جرحلا ددرت	50 Hz
لاصتالا عون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

مكحتل ماظن

تاثيحت اراج نكميو امدختسالا لسه لكيهه Lomar Generator مكحت تاحول زيمنت
دعب نع مكحتلا زاهج ريفوت نكمي، آرياريا، USB ذفانم ربع ءلوهسب ءنمآلا جاربال
قوحسم ءالطب يلطمو ذالوفال حئافص نم عونصم ءحولال مسج. GSM وETHERNET ربع
ءاملل مواقم ميمصت ءولو، ءلوزعم ءينورتكلال ءارجالا. كيتاتسورتكلال



مكحتل ماظن تافصاوم	
دعب نع ءبقارمل ءينكم	LCD ءشاش عم يلآلا مكحتل ماظن
ءفلتخم تاغل معد	فئاظولا ءدءتم ليغشلتل ءينكم
GSM وRS-232 وUSB ربع ءمربلل لباق	

دوقولا نازخو ءروصقملاو لكيهه

تبتت متي، ذالوفال نم ءعنيصت متي ويرياعي ميمصت رامول دلوم لكيهه زيمنت
امدختساب كرحملا دلوم ريتايدار تالوصو ءعنيصت متي، ريماسمب لكيهه ال ءل نازخ
دوقولا نازخو لكيهه لءصاخ تاميمصت ءعنيصت نكمي، زازتءالا ليلقتل زازتءا لمأوح
ءالمءلءا تابلطتم عم يشامت متي امب



ءنازخلا تافصاوم	
ءروصقملا ءل ءراوطلال تالاح يف فقوتلارز	دلومل ءنايص لهسي يذلا ءنازخلا ميمصت
توصلال لزء رفوت ءتوص ءوغر	ءفاش مكحت ءحول ءذفان
كرحملا ديربت ءاوهر اراج	ءروصقملا يف أبخم مدءال توص متاك
ءروصقملا جراح دوقولا بوزتلا ءينكم	أءلالو لكآتلل مواقم كيتاتسورتكلال قوحسم ءالط

تارايخ		
ءيمالحا تافم	ءيرطانتل تارشؤملا	لقنل سلجم
صاخلا لكيهه نول	ججراخال ءونل نم دوقولا نازخ	ءعاس 24 دوقو نازخ
ينورتكلال مكاحلا قيبطت	صصخملا ءنازخلا نول	نمازتم ماظن
صاخ ءون نم توص متاك	لزالزل راعشستسا زاهج	دعب نع ءبقارمل ءدحو

ءدوخال ريياعي

TSE تءاءهش ءل ءلصاخ Lomar Generator ءكرش ءحنتن يتل تءلومل تاعومجم ءميح
وISO 9001 وCE.

IEC وNEMA MG1.22 وISO3046 وISO8528 ريياعي عم ءينفلا ميقلاو تامولءملا قفاوت
VDE 0530 وBS 49995000 و600341.



ءينفلا ءاعبالا							
ءروصقملا ءعومجم				ءنباك نوب ءعومجم			
صنع	1000 mm	ساقم	2300 mm	صنع	1000 mm	ساقم	1900 mm
ءافترا	1420 mm	نزو	957 kg	ءافترا	1380 mm	نزو	782 kg

