



358.8 KVA Standby 287 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي في م تي ، قوتوملا ئابرهكلا رايتلا ردم ليغشتل ةريغتملا ءابرهكلا مادختسا ISO8528 عم ESP قفاوتي . ل.م.ل.ل. هب حومسم ريغ دئازلا ليحتملا

322.5 KVA Prime 258 KW

Prime Power (PRP): ةريغتم ءابرهك ريغ ليغشتل و ، قاطلا تادامل و ، ليحتملا قفاوتي . ةعاسلل مدختسي آيونس دودم ليغشتملا نم ةعاس 12 ISO 8528 عم PRP ل.م.ل.ل. مدختسي ISO3046 ريغ عم اقفو و دحاو ةعاس ةدمل 10.1% ةبسنب دئازلا ةرتفلا هذ في

## كرحم

ةينورتكللا م كحت ةدحو و ءينورتكللا و ءيكي نيك ي م طنم ، دوقولل ص فخنم كالهتسا ، يلاع ءادا ؛ دلوم رامول تاكرحم تاكحتنم في ح ISO 3046 ريغ عم اقفو و ةينورتكللا ءيلاع تاكرحم مادختساب ، ليديتلا ءلباق دوقول و ءاو هلاو تي زلا رتال ، ءونلا بسح ISO 8528 ، BS 5514 ، DIN 6271

كرحملا تافصاوم		
كرحملا ءكرام	Lister Petter	
كرحملا عون	LP612G2	
كرحملا ءوق (Standby/Prime)	287 kW (Standby)   258 kW (Prime)	
كرحملا ءعرس	1500 d/dk	
تاداع	نمض م كرحم	
ةيغامدلا ءتسلا	ةيغامدلا ءتسلا-4	
تان او طسالا ددع	6	
ءناو طسالا م حح	11813 cc	
ةيغامدلا ءتسلاو لمحت	128x153	
طغصلا ءبسن	17:1	
رون رافوج	ةينورتكللا	
ءاو هلا حومط	يغيبط لكشب قشنتسي كرحم	
دوقول ناقح	رشابم	
ديرتلا ماظن	56 L	
كرحملا تي ز ءعس	41 L	
دوقولا كالهتسا	ءعاس/رتل (50%)	33.8
	ءعاس/رتل (75%)	49
	ءعاس/رتل (100%)	66.9

## دلوملا

ءراثا ماظنو ، (شرف نودب) ءنايص ليلا جاتحي ال لمحم ماظنو ، ءيوق ءينبو ، يذالوف مسج ميمصت رامول تادلوم تاكحتنم زيمت تادلومل ءيراجتملا تامالعل مدختست IEC 60034-1 ن اي ي س ؛ BS 4999-5000 ، ءينورتكللا ءونلا نم ئابرهك دهج مطنمو ، ءي تاد ريغ عم اقفو و ءاو هلا ءينورتكللا ءيلاع ددرتملا رايتلا . 1.22. م ا م ين ؛ 51-100.111 فن ، M10 ي ف و ، 0530 دف ؛ 60034-1 عم قفاوتت يتلاو ءينورتكللا ءيلاع ددرتملا رايتلا .

دلوملا تافصاوم	
يوقلا لماع	0,8
ءلرعل ءئف	H
ةيماحلا ءئف	IP21 - IP23
جاتنلا دهجل	230/400 Vac
جرحلا ددرت	50 Hz
لاصتالا عون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

# مكحتل ماظن

تاثيحت اراج نكميو امدختسالا لسه لكيهه Lomar Generator مكحت تاحول زيمنت  
دعب نع مكحتلا زاهج ريفوت نكمي، آرياختا USB. ذفانم ربع ءلوهسب ءنمآلا جاربال  
قوحسم ءالطب يلطمو ذالوفل حئافص نم عونصم ءحولل المسج. GSM وETHERNET ربع  
ءاملل مواقم ميمصت اءلو. ءلوزعم ءينورتكلل ءارءالا. كيتاتسورتكلل



مكحتل ماظن تافصاوم	
دعب نع ءبقارمل ءينكم	LCD ءشاش عم يلآل مكحتل ماظن
ءفلتخم تاغل معد	فئاظولا ءدءتم ليغشلتل ءينكم
GSM وRS-232 وUSB ربع ءمربلل لباق	

# دوقولا نازخو ءروصقملاو لكيهه

تبتت متي. ذالوفل نم ءعنيصت متيوي ريعمي ميمصت رامول دلوم لكيهه زيمنت  
امدختساب كرحملا دلوم ريتايدار تالوصو عنيصت متي. ريماسمب لكيهه ال ع نازخ  
دوقولا نازخو لكيهه لءصاخ تاميمصت عنيصت نكمي. زازتءالا ليلقتل زازتءا لمأوح  
ءالمءلءا تابلطتم عم يشامتت ميمصت



ءنازخلا تافصاوم	
ءروصقملا لء ءراوطلال تالءيف ففوتل رز	دلومل ءنايص لهسي ذل ءنازخلا ميمصت
توصلال لزع رفوت ءتوص ءوغر	ءفافش مكحت ءحول ءذفان
كرحملا ديربت ءاوهر اراج	ءروصقملا يف أبخم مدءال توص متاك
ءروصقملا جراخ دوقولا ب دوزتلا ءينكم	أءصلاو لكآتلل مواقم كيتاتسورتكلل قوحسم ءالط

تارايخ		
ءيمءالءاتفم	ءيرطانتل تارشؤملا	لقنل سلجم
صاخلا لكيهه نول	جراخال عونل نم دوقولا نازخ	ءعاس 24 دوقو نازخ
ينورتكلل مكءالء قيبطت	صصءملا ءنازخلا نول	نم ازمء ماظن
صاخ عون نم توص متاك	لزالزل راعشءتسا زاهج	دعب نع ءبقارمل ءدحو

# ءءوءالا ريعمي

TSE تاءءش لء ءلصاخ Lomar Generator ءكرش اءءنتت يتل تاءلومل تاءومءم عميء  
وISO 9001 وCE.

IEC وNEMA MG1.22 وISO3046 وISO8528 ريعمي عم ءينفلا ميقلاو تامءلءم قفاوت  
VDE 0530 وBS 49995000 و600341.



ءينفلا ءاعبالا							
ءروصقملا ءءومءم				ءينبءك نوءب ءءومءم			
صنع	1000 mm	ساقم	2300 mm	صنع	1000 mm	ساقم	1900 mm
ءافءرا	1420 mm	نزو	957 kg	ءافءرا	1380 mm	نزو	782 kg

