



385 KVA Standby 308 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي في  
م تي، قوتوملا ئابرهكلا رايتلا ردم  
ليغشتل ةريغتملا ءابرهكلا مادختسا  
ISO8528 عم ESP قفاوتي. ل.م.ل.  
ه.و.م.س.م ريغ دئازلا ليحتلا

346.3 KVA Prime 277 KW

Prime Power (PRP): ةريغتم ءابرهك  
ريغ ليغشتل، ةقاطلا تادامل، ليحتلا  
قفاوتي. ةعاسلل مدختسي آيونس دودم  
ليغشتل نم ةعاس 12. ISO 8528 عم PRP  
ل.م.ل. مدختسي ISO3046 ريغ عم اقفو  
دحاو ةعاس ةدمل 10.1% ةبسنب دئازلا  
ةرتفلا هذ في

## كرحم

ةينورتكلل مكحت ةدحو وأ ينورتكلل وأ يكينكليم مظنم، دوقولل صخنم كالهتسا، يلاع ءادا؛ دلوم رامول تاكرحم تاكحتنم في  
ISO 3046 ريغ عم اقفو ةينقتلا يلاع تاكرحم تاكرحم مادختساب، ليديتلا ةلباق دوقولل ءاو ءاولا تيژلا رتال، ءونل بسح  
ISO 8528, BS 5514, DIN 6271

كرحملا تافصاوم		
كرحملا ءكرام	Lister Petter	
كرحملا عون	LP612G3	
كرحملا ءوق (Standby/Prime)	308 kW (Standby)   277 kW (Prime)	
كرحملا ءعرس	1500 d/dk	
تاداع	نمضم كرحم	
ةيغامدلا ءتكلسلا	ةيغامدلا ءتكلسلا-4	
تان او طسالا ددع	6	
ءناو طسالا مجح	11813 cc	
ةيغامدلا ءتكلسلاو لمحت	128x153	
طغصلا ءبسن	17:1	
رون رافوج	ةينورتكللا	
ءاو ءلا حومط	يغيبط لكشب قشنتسي كرحم	
دوقولل نقح	رشابم	
ديرتلا ماظن	56 L	
كرحملا تيژ ءعس	41 L	
دوقولا كالهتسا	ءعاس/رتل (50%)	37
	ءعاس/رتل (75%)	54.1
	ءعاس/رتل (100%)	72.9

## دلوملا

ءراثل ماظنو، (شرف نودب) ءنايص ليلا جاتحي ال لمحم ماظنو، ءيوق ءينبو، يذالوف مسج ميمصت رامول تادلوم تاكحتنم زيمتت  
تادلومل ءيراجتلا تامالعل مدختست IEC: 60034-1 ن اي يس؛ BS 4999-5000، ءينورتكلل ءونل نم ئابرهك دهج مظنمو، ءيئاذ  
ريغ عم اقفو ءيئاذ ءينقتلا ءيئاذ ددرتلا رايتلا. 1.22. م امين؛ 51-100.111 فن، M10، يفاو، 0530 دف؛ 60034-1 عم قفاوتت يئاذ ءينقتلا ءيئاذ ددرتلا رايتلا.

دلوملا تافصاوم	
يوقلا لماع	0,8
ءلزل ءئف	H
ءيماحلا ءئف	IP21 - IP23
جاتنلا دهجل	230/400 Vac
جرحلا ددرت	50 Hz
لاصتلا ءون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

# مكحتل ماظن

تاثيحت اراج نكميو مادختسالا لسه لكيهه Lomar Generator مكحت تاحول زيمنت دع نع مكحتلا زاهج ريفوت نكمي، آرياريا، USB ذفانم ربع ءلوهسب ءنمآلا جاربال قوحسم ءالطب يلطمو ذالوفال حئافص نم عونصم ءحولال مسج. GSM وETHERNET ربع ءاملل مواقم ميمصت ءولو، ءلوزعم ءينورتكلال ءارجالا، كيتاتسورتكلال



مكحتل ماظن تافصاوم	
دع نع ءبقارمل ءينكم	LCD ءشاش عم يلآلا مكحتل ماظن
ءفلتخم تاغل معد	فئاظولا ءدعتم ليغشلتا ءينكم
GSM وRS-232 وUSB ربع ءمربلل لباق	

# دوقولا نازخو ءروصقملاو لكيهه

تبتت متي، ذالوفال نم ءعنيصت متي ويرياعي ميمصت رامول دلوم لكيهه زيمنت مادختساب كرحملا دلوم ريتايدار تالصوصعنيصت متي، ريماسمب لكيهه اليلع نازخالا دوقولا نازخو لكيهه للاءصاخ تاميمصت عنيصت نكمي، زازتءالا ليلققتل زازتءا لاموح ءالمءلءا تابلطتم عم يشامتت ماب



ءنازخالا تافصاوم	
ءلوملا ءنايص لهسي يذلا ءنازخال ميمصت	ءروصقملا يلء ءراوطلال تالاح يف فقوتلارز
ءفاش مكحت ءحول ءذفان	توصلال لزء رفوت ءتوص ءوغر
ءروصقملا يف آبخم مدءال توص متاك	كرحملا ديربت ءاوهر اراج
أصلاو لكآتلل مواقم كيتاتسورتكلال قوحسم ءالط	ءروصقملا اراج دوقولا بوزتلا ءينكم

تارايخ		
لقلل سلجم	ءيرطانتال تارشؤملا	ءيامحلل اءافم
ءعاس 24 دوقو نازخ	اچراخال ءونللا نم دوقولا نازخ	صاخالا لكيهه لءونول
نمازتم ماظن	صصخملا ءنازخال نول	ينورتكلال مكاحال قيبطت
دع نع ءبقارمل ءدحو	لزالزل راعشستسا زاهج	صاخ ءون نم توص متاك

# ءدوخال ريياعي

TSE تاءاهش يلء ءلصاخ Lomar Generator ءكرش ءءتنت يتل تادلوملا تاعومجم ءمءج وISO 9001 وCE.

IEC وNEMA MG1.22 وISO3046 وISO8528 ريياعي عم ءينفلال ميقلاو تامولءملا قفاوت وVDE 0530 وBS 49995000 و600341.



ءينفلال داعبالا							
ءروصقملا ءعومجم				ءينبلك نوب ءعومجم			
صنع	1000 mm	ساقم	2300 mm	صنع	1000 mm	ساقم	1900 mm
ءافترا	1420 mm	نزو	957 kg	ءافترا	1380 mm	نزو	782 kg

