



495 KVA Standby 396 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي في  
م تي، قوتوملا يئابرهكلا رايتلا ردم  
ليغشتل ةريغتملا ءابرهكلا مادختسا  
ISO8528 عم ESP قفاوتي. ل.م.ل.  
ه.و.م.س.م ريغ دئازلا ليحتملا

445 KVA Prime 356 KW

Prime Power (PRP): ةريغتم ءابرهك  
ريغ ليغشتل و، قاطلا تادامل و، ليحتملا  
قفاوتي. ةعاسلل مدختسي آيونس دودم  
ليغشتملا نم ةعاس 12. ISO 8528 عم PRP  
لمحتملا مدختسي ISO3046 ريغتملا اقفو  
دحاو ةعاس ةدمل 10.1% بسنب دئازلا  
ةرتفلا هذ في

## كرحم

ةينورتكللا مكحت ةدحو وأ ينورتكللا وأ يكينكايم مظنم، دوقولل صخنم كالهتسا، يلاع ءادا؛ دلوم رامول تاكرحم تاكحتنم في  
ISO 3046 ريغتملا اقفو ةينورتكللا ةيلاع تاكرحم مادختساب، ليديتلا ءابرهكلا دوقوللا وءاوللا تيژلا رتال، ءونلا بسح  
ISO 8528, BS 5514, DIN 6271

كرحملا تافصاوم		
كرحملا ءكرام	Lister Petter	
كرحملا عون	LP613G2	
كرحملا ءوق (Standby/Prime)	396 kW (Standby)   356 kW (Prime)	
كرحملا ءعرس	1500 d/dk	
تاداع	نمضم كرحم	
ةيغامدلا ءتسلا	ةيغامدلا ءتسلا-4	
تان او طسالا ددع	6	
ءناو طسالا موح	12822 cc	
ةيغامدلا ءتسلا و لمحت	130x161	
طغصلا ءبسن	17:1	
رون رافوج	ةينورتكللا ءل مكحتلا ءدحو (ECU)	
ءاوللا حومط	يغيبط لكشب قشنتسي كرحم	
دوقوللا نوح	BoschCommonRail نم ةينورتكللا ءل مكحتلا ءدحو	
ديرتلا ماظن	56 L	
كرحملا تيژ ءعس	36 L	
دوقولا كالهتسا	ءعاس/رتل (50%)	48
	ءعاس/رتل (75%)	72.3
	ءعاس/رتل (100%)	99.1

## دلوملا

ءراثا ماظنو، (شرف نودب) ءنايص يلا ءاكتحي ال لمحم ماظنو، ءيوق ءينبو، يذالوف مسج ميمصت رامول تادلوم تاكحتنم زيمتت  
تادلومل ءيراجتملا تامالعل مدختست IEC: 60034-1 ن اي يس: BS 4999-5000، ءينورتكللا ءل ءونلا نم يئابرهك دهج مظنمو، ءيئاذا  
ريغتملا 1.22. ءي م امين: 51-100.111 فن، M10، يفاو 0530، دف: 60034-1 عم قفاوتت يتلاو ءينورتكللا ءيلاع ددرتملا رايتلا

دلوملا تافصاوم	
يوقلا لماع	0,8
ءلرعل ءئف	H
ةيماحلا ءئف	IP21 - IP23
ءاتنلا دهجل	230/400 Vac
ءرخلا ددرت	50 Hz
لاصتالا عون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

# مكحتل ماظن

تاثيحت اراج نكميو امدختسالا لسه لكيهه Lomar Generator مكحت تاحول زيمنت دع نع مكحتلا زاهج ريفوت نكمي، آرياريا، USB ذفانم ربع ءلوهسب ءنمآلا جاربال قوحسم ءالطب يلطمو ذالوفال حئافص نم عونصم ءحولال مسج. GSM وETHERNET ربع ءاملل مواقم ميمصت اهلو. ءلوزعم ءينورتكلال ءارجالا. كيتاتسورتكلال



مكحتل ماظن تافصاوم	
دع نع ءبقارمل ءينكم	LCD ءشاش عم يلآل مكحتل ماظن
ءفلتخم تاغل معد	فئاظولا ءدعتم ليغشلتل ءينكم
GSM وRS-232 وUSB ربع ءمربلل لباق	

# دوقولا نازخو ءروصقملاو لكيهه

تبتت متي. ذالوفال نم ءعنيصت متيوي رياريعم ميمصت رامول دلوم لكيهه زيمنت امدختساب كرحملا دلوم ريتايدار تالوصوغيصت متي. ريامسب لكيهه اليلع نازخالا دوقولا نازخو لكيهه للاءصا تاميمصت عنيصت نكمي. زازتهالا ليلقتل زازتهالا ماح ءالعمل تابلطم عم يشامت ماب



ءنازخال تافصاوم	
ءروصقملا لعل ءراوطلال تالاح يف فقوتلارز	دلومل ءنايص لهسي يذلا ءنازخال ميمصت
توصلال لزرفوت ءتوص ءوغر	ءافاش مكحت ءحول ءذفان
كرحملا ديربت ءاوهر اراج	ءروصقملا يف اءخم مداعل توص متاك
ءروصقملا جراح دوقولا بوزتلا ءينكم	أصلالو لكآتلل مواقم كيتاتسورتكلال قوحسم ءالط

تارايخ		
ءيامجال اءافم	ءيرطانتل تارشؤملا	لقنل سلجم
صاخالا لكيهه نول	ججراخال عونللا نم دوقولا نازخ	ءعاس 24 دوقو نازخ
ينورتكلال مكاحال قيبطت	صصخملا ءنازخال نول	نمازتم ماظن
صاخا عون نم توص متاك	لزالزل راعشستسا زاهج	دع نع ءبقارمل ءدحو

# ءدوخال رياريعم

TSE تاداهش لعل ءلصا Lomar Generator ءكرش اءجتنت يتل تادلومل تاعومجم عيمج وISO 9001 وCE.

IEC وNEMA MG1.22 وISO3046 وISO8528 رياريعم عم ءينفلال ميقلاو تامولعملال قفاوت وVDE 0530 وBS 49995000 و600341.



ءينفلال داعبالا							
ءروصقملا ءعومجم				ءنباك نوب ءعومجم			
صنع	1000 mm	ساقم	2300 mm	صنع	1000 mm	ساقم	1900 mm
ءافترا	1420 mm	نزو	957 kg	ءافترا	1380 mm	نزو	782 kg

