



22.5 KVA Standby 18 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي في مقي، قوتوملا يئابرهكلا رايتلا ردم ليغشتل ةريغتملا ءابرهكلا مادختسا ISO8528 عم ESP قفاوتي. ل.م.ل. اهب. حومسم ريغ دئازلا ليحتملا

20 KVA Prime 16 KW

Prime Power (PRP): ةريغتم ءابرهك ريغ ليغشتل و، قاطلا تادامل و، ليحتملا قفاوتي. ءاسلل مدختسي آيونس دودم ليغشتملا نم ءاس 12. ISO 8528 عم PRP ل.م.ل. مدختسي ISO3046 ريغ عم اقفو وءاوع ءاس ءدم 11.1% بسنن دئازلا ةرتفلا هذ في

كرحم

ةينورتكللا م كحت ءحو و ءينورتكللا و ءيكي نكلا م مطنم، دوقولل صخ نم كالهتسا، يلاع ءادا؛ دلوم رامول تاكرحم تاكحت نم في ح ISO 3046، ريغ عم اقفو ءةينورتكللا يلاع تاكرحم تاكرحم مادختسا، ليديتلا ءلباق دوقول و ءاوهال و تيترال، وءونلا بسح ISO 8528، BS 5514، DIN 6271

كرحملا تافصاوم		
كرحملا ءكرام	Perkins	
كرحملا عون	404A-22G1	
كرحملا ءوق (Standby/Prime)	18 kW (Standby) 16 kW (Prime)	
كرحملا ءعرس	1500 d/dk	
تاداع	نمضم كرحم	
ةيغامل ءتكلسلا	ةيغامل ءتكلسلا-4	
تان او طسال ددع	4	
ءناو طسال م حح	2216 cc	
ةيغامل ءتكلسلا و لمحت	84x100	
طغصل ءبس	23.30:1	
رون رافوج	يكي نكلا م	
ءاوهال حومط	يغيبط لكشب قشنتسي كرحم	
دوقول نقح	رشابم	
ديرتل ماظن	7 L	
كرحملا تيتر ءعس	10.6 L	
دوقول كالهتسا	ءعاس/رتل (50%)	2.9
	ءعاس/رتل (75%)	4
	ءعاس/رتل (100%)	5.3

دلوملا

ءراثا ماظنو، (شرف نودب) ءنايص ليلا جاتحي ال لمحم ماظنو، ءوق ءينبو، يذالوف مسج ميمصت رامول تادلوم تاكحت نم زيمت تادلومل ءيراجتملا تامالعل مدختست IEC: 60034-1 ن ي ي يس: BS 4999-5000، ءينورتكللا ءونلا نم يئابرهك دهج مطنمو، ءي تاد ريغ عم اقفو وءاوهال و ءينورتكللا يلاع ددرتملا رايتلا 1.22. م ا م ين: 51-100.111 فن، M10، ي ف و، 0530 دف: 60034-1 عم قفاوتت يتل و ءةينورتكللا يلاع ددرتملا رايتلا

دلوملا تافصاوم	
يوقلا لماع	0,8
ءلزل ءئف	H
ةيامل ءئف	IP21 - IP23
جاتنلا دهجل	230/400 Vac
جرحل ددرت	50 Hz
لاصتال عون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

مكحتل ماظن

تاثيحت اراج نكميو مادختسالا لسه لكيهه Lomar Generator مكحت تاحول زيمنت دع نع مكحتلا زاهج ريفوت نكمي، آرياريا، USB ذفانم ربع ءلوهسب ءنمآلا جاربال قوحسم ءالطب يلطمو ذالوفال حئافص نم عونصم ءحولال مسج. GSM وETHERNET ربع ءاملل مواقم ميمصت ءولو، ءلوزعم ءينورتكلال ءارجالا، كيتاتسورتكلال



مكحتل ماظن تافصاوم	
دعب نع ءبقارمل ءينكم	LCD ءشاش عم يلآل مكحتل ماظن
ءفلتخم تاغل معد	فئاظولا ءدءتم ليغشلتل ءينكم
GSM وRS-232 وUSB ربع ءمربلل لباق	

دوقولا نازخو ءروصقملاو لكيهه

تبتت متي، ذالوفال نم ءعنيصت متي ويرياعي ميمصت رامول دلوم لكيهه زيمنت مادختساب كرحملا دلوم ريتايدار تالووعنيصت متي، ريماسمب لكيهه اليلع نازخال دوقولا نازخو لكيهه لءصاخ تاميمصت عنيصت نكمي، زازتءالا ليلققتل زازتءا لمأوح ءالمءلءا تابلطتم عم يشامت يامب



ءنازخال تافصاوم	
ءروصقملا لعل ءراوطلال تالاح يف فقوتلارز	دلومل ءنايص لهسي يذلا ءنازخال ميمصت
توصلال لزء رفوت ءتوص ءوغر	ءفاش مكحت ءحول ءذفان
كرحملا ديربت ءاوهر اراج	ءروصقملا يف آبخم مدءال توص متاك
ءروصقملا جراح دوقولا بوزتلا ءينكم	أءصلاو لكآتلل مواقم كيتاتسورتكلال قوحسم ءالط

تارايخ		
ءيمالحا تافم	ءيرطانتال تارشؤملا	لقنل سلجم
صاخال لكيهه لول	ججراخال ءونللا نم دوقولا نازخ	ءعاس 24 دوقو نازخ
ينورتكلال مكاحال قيبطت	صصخملا ءنازخال لول	نمازتم ماظن
صاخ ءون نم توص متاك	لزالزل راعشستسا زاهج	دعب نع ءبقارمل ءدحو

ءدوخال ريياعي

TSE تءاءهش لعل ءلصاخ Lomar Generator ءكرش ءحنتن يتل تءلومل تاءومجم عجم وISO 9001 وCE.

IEC وNEMA MG1.22 وISO3046 وISO8528 ريياعي عم ءينفلال ميقلاو تامولءملا قفاوت 600341 وBS 49995000 وVDE 0530.



ءينفلا ءاعبالا							
ءروصقملا ءعومجم				ءنباك ءووب ءعومجم			
صنع	1000 mm	ساقم	2300 mm	صنع	1000 mm	ساقم	1900 mm
ءافترا	1420 mm	نزو	957 kg	ءافترا	1380 mm	نزو	782 kg

