



425 KVA Standby 340 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي في
م تي ، قوتوملا يئابرهكلا رايتلا ردم
ليغشتل ةريغتملا ءابرهكلا مادختسا
ISO8528 عم ESP قفاوتي . ل.م.ل
هب حومسم ريغ دئازلا ليحتملا

382.5 KVA Prime 306 KW

Prime Power (PRP): ةريغتم ءابرهك
ريغ ليغشتل و ، قاطلا تادامل و ، ليحتملا
قفاوتي . ءاسلل مدختسي آيونس دودم
ليغشتملا نم ءاس 12 ISO 8528 عم PRP
ليحتملا مدختسي ISO3046 ريغيملا آقفو
ءحاو ءاس ءدم 10.0% ءسنب دئازلا
ءرتفلا هذ في

كرحم

ةينورتكللا مكحت ءدحو و ءينورتكللا و ءيكي نكليم مظنم ، دوقولل صفخنم كالهتسا ، يلاع ءادا ؛ دلوم رامول تاكرحم تاكحتنم في
ISO 3046 ريغيملا آقفو ءةينقتلا يلاع تاكرحم تاكرحم مادختساب ، ليديتلا ءلباق دوقولا و ءاوهال و تيترال ، ءونلا بسح
ISO 8528, BS 5514, DIN 6271

كرحملا تافصاوم		
كرحملا ءكرام	SDEC	
كرحملا ءون	SC13E520D2	
كرحملا ءوق (Standby/Prime)	340 kW (Standby) 306 kW (Prime)	
كرحملا ءعرس	1500 d/dk	
تاداع	نمضم كرحم	
ةيغامل ءتكلسلا	ةيغامل ءتكلسلا-2	
تان او طسالا ددع	6	
ءناو طسالا موح	11812 cc	
ةيغامل ءتكلسلا و لمحت	128x153	
طغصلا ءبس	17:1	
رون رافوج	يكي نكليم	
ءاوهال حومط	يغيب لكشب قشنتسي كرحم	
دوقولا نقح	طوغصم	
ديرتلا ماظن	80 L	
كرحملا تيتر ءعس	46 L	
دوقولا كالهتسا	ءعاس/رتل (50%)	37
	ءعاس/رتل (75%)	54
	ءعاس/رتل (100%)	74

دلوملا

ءراثا ماظنو ، (شرف نودب) ءنايص ليلا ءاكتحي ال لمحم ماظنو ، ءوق ءةينبو ، يذالوف مسج ميمصتب رامول تادلوم تاكحتنم زيمتت
تادلوملا ءيراكتلا تامالءال مدختست IEC: 60034-1 ن اي ييس: BS 4999-5000 ، ءينورتكللا ءونلا نم يئابرهك دهج مظنمو ، ءةيئاذ
ريغيملا 1.22 ج م امين: 51-100.111 فن ، M10 ي فو ، 0530 دف ؛ 60034-1 عم قفاوتت يتلاو ءةينقتلا ءةيلاع ددرتملا رايتلا

دلوملا تافصاوم	
يوقلا لماع	0,8
ءلزل ءئف	H
ةيامل ءئف	IP21 - IP23
ءاتنلا دهجل	230/400 Vac
ءرخلا ددرت	50 Hz
لاصتالا ءون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

مكحتل ماظن

تاثيحت اراج نكميو امدختسالا لسه لكيهه Lomar Generator مكحت تاحول زيمنت دع نع مكحتلا زاهج ريفوت نكمي، آرياختا USB. ذفانم ربع ءلوهسب ءنمآلا جاربال قوحسم ءالطب يلطمو ذالوفل حئافص نم عونصم ءحولل المسج. GPRS وETHERNET ربع ءاملل مواقم ميمصت اهلو. ءلوزعم ءينورتكلل ءارجالا. كيتاتسورتكلل



مكحتل ماظن تافصاوم	
دعب نع ءبقارمل ءينكم	LCD ءشاش عم يلآلا مكحتل ماظن
ءفلتخم تاغل معد	فئاظولا ءدعتم ليغشلتا ءينكم
GSM وRS-232 وUSB ربع ءمربلل لباق	

دوقولا نازخو ءروصقملاو لكيهه

تبتت متي. ذالوفل نم ءعنيصت متيوي رايعم ميمصت رامول دلوم لكيهه زيمنت امدختساب كرحملا دلوم ريتايدار تالوصوغيصت متي. ريماسمب لكيهه اليلع نازخلا دوقولا نازخو لكيهه لءصاخ تاميمصت عنيصت نكمي. زازتهالا ليلقنلت زازتهالا ماح ءالعمل تابلطم عم يشامت ماب



ءنازخلا تافصاوم	
ءروصقملا يلع ئراوطلال تالاح يف فقوتلارز	دلومل ءنايص لهسي يذلا ءنازخلا ميمصت
توصلال لز عفوت ءتوص ءوغر	ءفاش مكحت ءحول ءذفان
كرحملا ديربت ءاوهر اراج	ءروصقملا يف آبخم مداعل توص متاك
ءروصقملا جراح دوقولا بوزتلا ءينكم	أصلاول لكآتلل مواقم كيتاتسورتكلل قوحسم ءالط

تارايخ		
ءيمالحا تافم	ءيرطانتلا تارشؤملا	لقنل سلجم
صاخلا لكيهه نول	جرحال عونللا نم دوقولا نازخ	ءعاس 24 دوقو نازخ
ينورتكلل مكاحلا قيبطت	صصخملا ءنازخلا نول	نمازتم ماظن
صاخ عون نم توص متاك	لزالزلا راعشستسا زاهج	دعب نع ءبقارمل ءدحو

ءدوچلا رايعم

TSE تاداهش يلع ءلصاخ Lomar Generator كرش اءجتنت يتلا تادلومل تاعومجم عيمج وISO 9001 وCE.

IEC وNEMA MG1.22 وISO3046 وISO8528 رايعم عم ءينفلا ميقلاو تامولعمل قفاوت وVDE 0530 وBS 49995000 و600341.



ءينفلا داعبالا							
ءروصقملا ءعومجم				ءنباك نوب ءعومجم			
صنع	1000 mm	ساقم	2300 mm	صنع	1000 mm	ساقم	1900 mm
ءافترا	1420 mm	نزو	957 kg	ءافترا	1380 mm	نزو	782 kg

