



470 KVA Standby 376 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي في م تي ، قوتوملا ئابرهكلا رايتلا ردم ليغشتل ةريغتملا ءابرهكلا مادختسا ISO8528 عم ESP قفاوتي . ل.م.ل.ل. هب حومسم ريغ دئازلا ليحتملا

423.8 KVA Prime 339 KW

Prime Power (PRP): ةريغتم ءابرهك ريغ ليغشتل و ، قاطلا تادامل و ، ليحتملا قفاوتي . ةعاسلل مدختسي آيونس دودم ليغشتل نم ةعاس 12 ISO 8528 عم PRP ل.م.ل.ل. مدختسي ISO3046 ريغ ليغشتل و في ةدحو ةعاس ةدمل 9.8% ةبسنب دئازلا ةرتفلا هذ

كرحم

ةينورتكلال م كحت ةدحو و ءينورتكلال و ءيكنيكايم مظنم ، دوقولل صخنم كالهتسا ، يلاع ءادا ؛ دلوم رامول تاكرحم تاكحتنم في ح ISO 3046 ريغ ليغشتل و ءينورتكلال م كحت ةدحو و ءينورتكلال و ءيكنيكايم مظنم ، دوقولل صخنم كالهتسا ، يلاع ءادا ؛ دلوم رامول تاكرحم تاكحتنم في ح ISO 8528, BS 5514, DIN 6271

كرحملا تافصاوم		
كرحملا ءكرام	SDEC	
كرحملا عون	SC13E550D2	
كرحملا ءوق (Standby/Prime)	376 kW (Standby) 339 kW (Prime)	
كرحملا ءعرس	1500 d/dk	
تاداع	نمضم كرحم	
ةيغامدلا ءتكلسلا	ةيغامدلا ءتكلسلا-4	
تان او طسالا ددع	6	
ةناو طسالا م حح	12821 cc	
ةيغامدلا ءتكلسلا و لمحت	130x161	
طغصلا ءبسن	17:1	
رون رافوج	ةينورتكلال	
ءاوهلا حومط	يغيبط لكشب قشنتسي كرحم	
دوقولل ن قح	طوغصم	
ديرتلا ماظن	80 L	
كرحملا تيز ءعس	45 L	
دوقولا كالهتسا	ءعاس/رتل (50%)	41
	ءعاس/رتل (75%)	60
	ءعاس/رتل (100%)	82

دلوملا

ءراثا ماظنو ، (شرف نودب) ءنايص ليلا ءاكتحي ال لمحم ماظنو ، ءيوق ءينبو ، يذالوف مسج ميمصت رامول تادلوم تاكحتنم زيمت تادلومل ءيراجتلا تامالعل مدختست IEC 60034-1 ن ي ي يس ؛ BS 4999-5000 ، ءينورتكلال ءونلا نم ئابرهك دهج مظنمو ، ءيغ ءا ءريغ ليغشتل و 1.22 م ا مين ؛ 51-100.111 فن ، M10 ي ف و ، 0530 دف ؛ 60034-1 عم قفاوتت يتلا و ءينورتكلال ءيغ ليغشتل و ددرتملا رايتلا

دلوملا تافصاوم	
يوقلا لماع	0,8
ءلزل ءئف	H
ةيماحلا ءئف	IP21 - IP23
ءاتنلا دهجل	230/400 Vac
ءرخلا ددرت	50 Hz
لاصتالا عون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

مكحتل ماظن

تاثيحت اراج نكميو امدختسالا لسه لكيهه Lomar Generator مكحت تاحول زيمنت دع نع مكحتلا زاهج ريفوت نكمي، آرياختا USB. ذفانم ربع ءلوهسب ءنمآلا جاربال قوحسم ءالطب يلطمو ذالوفلل حئافص نم عونصم ءحولل المسج. GPRS وETHERNET ربع ءاملل مواقم ميمصت اهلو. ءلوزعم ءينورتكلل ءارجالا. كيتاتسورتكلل



مكحتل ماظن تافصاوم	
دعب نع ءبقارمل ءينكم	LCD ءشاش عم يلآلا مكحتل ماظن
ءفلتخم تاغل معد	فئاظولا ءدءتم ليغشلتا ءينكم
GSM وRS-232 وUSB ربع ءمربلل لباق	

دوقولا نازخو ءروصقملاو لكيهه

تبتت متي. ذالوفلل نم ءعنيصت متيو يرايعم ميمصت رامول دلوم لكيهه زيمنت امدختساب كرحملا دلوم ريتايدار تالوصوغيصت متي. ريماسمب لكيهه اليلع نازخلا دوقولا نازخو لكيهه لءصاخ تاميمصت عنيصت نكمي. زازتاهالا ليلققتل زازتاهالا لءصاخ تاميمصت عنيصت نكمي. زازتاهالا ليلققتل زازتاهالا لءصاخ تاميمصت عنيصت نكمي. زازتاهالا ليلققتل زازتاهالا لءصاخ تاميمصت عنيصت نكمي.



ءنازخلا تافصاوم	
ءروصقملا لعل ءراوطلال تالاح يف فقوتلارز	دلوملا ءنايص لهسي يذلا ءنازخلا ميمصت
توصلال لز عفوت ءتوص ءوغر	ءفاش مكحت ءحول ءذفان
كرحملا ديربت ءاوهر اراج	ءروصقملا يف آبخم مداعل توص متاك
ءروصقملا جراح دوقولا بوزتلا ءينكم	أصلاو لكآتلل مواقم كيتاتسورتكلل قوحسم ءالط

تاراخ		
ءيامحل اءافم	ءيرطانتلا تارشؤملا	لقنل سلجم
صاخلا لكيهه نول	جراخلل عونللا نم دوقولا نازخ	ءعاس 24 دوقو نازخ
ينورتكلل مكاحل قيبطت	صصخملا ءنازخلا نول	نمازتم ماظن
صاخ عون نم توص متاك	لزالزلا راعشستسا زاهج	دعب نع ءبقارمل ءدحو

ءدوخلل ريعام

TSE تاداهش لعل ءلصاخ Lomar Generator ءكرش اءجتنت يتلا تادلوملا تاعومجم عيمج وISO 9001 وCE.

IEC وNEMA MG1.22 وISO3046 وISO8528 ريعام عم ءينفلا ميقلاو تامولعملل قفاوت وVDE 0530 وBS 49995000 و600341.



ءينفلا داعبالا							
ءروصقملا ءعومجم				ءنباك نوب ءعومجم			
صنع	1000 mm	ساقم	2300 mm	صنع	1000 mm	ساقم	1900 mm
ءافترا	1420 mm	نزو	957 kg	ءافترا	1380 mm	نزو	782 kg

