



800 KVA Standby 640 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي في
م تي، قوتوملا يئابرهكلا رايتلا ردم
ليغشتل ةريغتملا ءابرهكلا مادختسا
ISO8528 عم ESP قفاوتي. ل.م.ل
هب. حومسم ريغ دئازلا ليحتملا

720 KVA Prime 576 KW

Prime Power (PRP): ةريغتم ءابرهك
ريغ ليغشتل و، قاطلا تادامل و، ليحتملا
قفاوتي. ةعاسلل مدختسي آيونس دودم
ليغشتملا نم ةعاس 12 ISO 8528 عم PRP
لمحتملا مدختسي ISO3046 ريغيملا آقفو
دحاو ةعاس ةدمل 10.0% بسنب دئازلا
ةرتفلا هذ في

كرحم

ةينورتكللا م كحت ةدحو وأ ينورتكللا وأ يكيينكايم مظنم، دوقولل صخنم كالهتسا، يلاع ءادا؛ دلوم رامول تاكرحم تاكحتنم في
ISO 3046 ريغيملا آقفو ةينورتكللا يلاع تاكرحم مادختساب، ليديتلا ءابرهكلا دوقوللا وءاوللا تيژلا رتال، ءونلا بسح
ISO 8528, BS 5514, DIN 6271

كرحملا تافصاوم		
كرحملا ءكرام	SDEC	
كرحملا عون	SC27G900D2	
كرحملا ءوق (Standby/Prime)	640 kW (Standby) 576 kW (Prime)	
كرحملا ءعرس	1500 d/dk	
تاداع	كرحم V	
ةيغامدلا ءتسلا	ةيغامدلا ءتسلا-4	
تان او طسالا ددع	12	
ءناو طسالا م حح	26624 cc	
ةيغامدلا ءتسلا و لمحت	135x155	
طغصلا ءبس	16:1	
رون رافوج	ةينورتكللا	
ءاوللا حومط	قحال دربمب دوزم ينيربوت نحاش	
دوقولا نقح	رشابم	
ديرتلا ماظن	110 L	
كرحملا تيژ ءعس	62 L	
دوقولا كالهتسا	ءعاس/رتل (50%)	77
	ءعاس/رتل (75%)	112
	ءعاس/رتل (100%)	149

دلوملا

ءراثا ماظنو، (شرف نودب) ءنايص يلا جاتحي ال لمحم ماظنو، ءيوق ءينبو، يذالوف مسج ميمصتب رامول تادلوم تاكحتنم زيمنت
تادلومل ءيراجتملا تامالعل مدختست IEC: 60034-1 ن ي ي يس: BS 4999-5000، ينورتكللا ءونلا نم يئابرهك دهج مظنمو، ءيئاذا
ريغيملا 1.22 ج م امين: 51-100.111 فن، M10 ي فو، 0530 دف: 60034-1 عم قفاوتت يتلاو ءينورتكللا ءيلاع ددرتملا رايتلا

دلوملا تافصاوم	
يوقلا لماع	0,8
ءلرعل ءئف	H
ةيماحلا ءئف	IP21 - IP23
جاتنلا دهجل	230/400 Vac
جرحلا ددرت	50 Hz
لاصتالا عون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

مكحتل ماظن

تاثيحت اراج نكميو مادختسالا لسه لكيهه Lomar Generator مكحت تاحول زيمنت دع نع مكحتلا زاهج ريفوت نكمي، آرياريا، USB ذفانم ربع ءلوهسب ءنمآلا جاربال قوحسم ءالطب يلطمو ذالوفال حئافص نم عونصم ءحولال مسج. GSM وETHERNET ربع ءاملل مواقم ميمصت ءولو، ءلوزعم ءينورتكلال ءارجالا، كيتاتسورتكلال



مكحتل ماظن تافصاوم	
دع نع ءبقارمل ءينكم	LCD ءشاش عم يلآل مكحتل ماظن
ءفلتخم تاغل معد	فئاظولا ءدعتم ليغشلتل ءينكم
GSM وRS-232 وUSB ربع ءمربلل لباق	

دوقولا نازخو ءروصقملاو لكيهه

تبتت متي، ذالوفال نم ءعنيصت متيوي رياريعم ميمصت رامول دلوم لكيهه زيمنت مادختساب كرحملا دلوم ريتايدار تالوصو ءعنيصت متي، ريامسب لكيهه ال عل نازخال دوقولا نازخو لكيهه لءصاخ تاميمصت ءعنيصت نكمي، زازتءالا ليلقتل زازتءا لمأوح ءالمءل تابلطتم عم يشامتت ماب



ءنازخال تافصاوم	
ءروصقملا عل ءراوطلال تالاح يف فقوتلارز	دلومل ءنايص لهسي يذلا ءنازخال ميمصت
توصلال لزء رفوت ءتوص ءوغر	ءفاش مكحت ءحول ءذفان
كرحملا ديربت ءاوهر اراج	ءروصقملا يف أبخم مدءال توص متاك
ءروصقملا جراح دوقولا بوزتلا ءينكم	أءصالو لكآتلل مواقم كيتاتسورتكلال قوحسم ءالط

تارايخ		
ءيامحلل اءافم	ءيرطانتل تارشؤملا	لقنل سلجم
صاخال لكيهه نول	ججراخال ءونل نم دوقولا نازخ	ءعاس 24 دوقو نازخ
ينورتكلال مكاحل قيبطت	صصخملا ءنازخال نول	نمازتم ماظن
صاخ ءون نم توص متاك	لزالزل راعشستسا زاهج	دع نع ءبقارمل ءدحو

ءدوخال رياريعم

TSE تءاءهش عل ءلصاخ Lomar Generator ءكرش ءءتنت يتل تءلومل تاعومجم ءمءج وISO 9001 وCE.

IEC وNEMA MG1.22 وISO3046 وISO8528 رياريعم عم ءينفلال ميقلاو تامولءملا قفاوت وVDE 0530 وBS 49995000 و600341.



ءينفلا ءاعبالا							
ءروصقملا ءعومجم				ءنباك نوب ءعومجم			
صنع	1000 mm	ساقم	2300 mm	صنع	1000 mm	ساقم	1900 mm
ءافترا	1420 mm	نزو	957 kg	ءافترا	1380 mm	نزو	782 kg

